

# Bosch GPB 18V-5 SC Professional - Baustellenradio

40 Watt

Gruppe	Hifi-Geräte
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	06014A4100
EAN/UPC	4059952559506



## Beschreibung

Das GPB 18V-5 SC Professional ist die robuste Musikquelle für starken Sound auf rauen Baustellen. Dieses robuste Radio ist mit DAB+, Bluetooth, FM und AUX kompatibel und liefert immer den richtigen Sound für angenehmes Arbeiten. Die perfekte Wahl zum Tonangeben bei rauen Arbeitsbedingungen: das GPB 18V-5 SC Professional verfügt über einen schützenden Überrollkäfig und wurde für den Einsatz bei rauen Arbeitsbedingungen konzipiert. Kristallklar und kraftvoll zugleich: der beeindruckende Klang dieses Radios kommt aus vier Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem integrierten Subwoofer (20 W) für eine starke Basswiedergabe.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch GPB 18V-5 SC Professional - Baustellenradio - Bluetooth
Produkttyp	Baustellenradio
Medieninhaltsquelle	Bluetooth
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.1 cm x 36.8 cm x 34.1 cm
Gewicht	8.8 kg
Drahtlose Schnittstellen	Bluetooth
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Ausgabeleistung	40 Watt
Bildschirm	LCD
Uhr	Digitaluhr
Radio	DAB/DAB+/FM
Lautsprecher	4 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 5 Watt Subwoofer - eingebaut - 20 Watt
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Batterie	AA-Typ

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Baustellenradio
Verbindungsschnittstellen	Bluetooth

### Audiosystem

Klang-Ausgabemodus	Stereo
Funktionen	DAB-Radio, Digital Player, Radio
Medieninhaltsquelle	Bluetooth
Eingebaute Uhr	Digitaluhr
Funktionen	Integrierter USB-Ladeanschluss, Tragegriffe

### Verstärker

Ausgangsleistung/gesamt	40 Watt
-------------------------	---------

### Bildschirm

Typ	LCD
-----	-----

### Lautsprechersystem

Lautsprecher	4 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 5 Watt Subwoofer - eingebaut - 20 Watt
--------------	--

### Radio

Radio-Tuner	DAB/DAB+/FM
Tuner-Frequenzbereich	FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174.928 - 239.2 MHz
Tuneranzeige	LCD-Anzeige
Anzahl voreingestellter UKW-Sender	4 Programmspeicherplätze
Anz. der voreingestellten DAB-Sender	4 Programmspeicherplätze

### Verbindungen

Anschlusstyp	Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) USB (4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom))
--------------	---

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Audiokabel
-------------------------	------------

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil und Akkuladegerät
Ausgang	18 V
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V

### Batterie

Batterie	AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl	2

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

### Abmessungen und Gewicht

Breite	35.1 cm
Tiefe	36.8 cm
Höhe	34.1 cm

Gewicht

8.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.