

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM - USV

(Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 230 V - 2700 Watt - 3000 VA - Ethernet - RS-232 - USB -
Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz - mit APC UPS Network
Management Card - für P/N: AR3105W - AR3140G - AR3155W -
AR3305W - AR3340G - AR3355W - AR4038IX432 - NBWL0356A

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT3000RMI2UNC
EAN/UPC	0731304327707



Beschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 3kVA, 2HE, Rackmontage USV liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C20-Eingang, BS1363A British und Schuko CEE 7/EU1-16P-Eingangskabeln, 8 IEC 320 C13- und 1 IEC 320 C19-Stecker und 3 IEC-Überbrückungskabel. Sie verfügt über eine vorinstallierte Netzwerkmanagementkarte für die netzwerkbasierte Überwachung und Verwaltung der USV. Die USV ist mit PowerChute Network Shutdown ausgestattet, das ein sanftes Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern ermöglicht. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatterie-kassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS 3000VA LCD RM - USV - 2700 Watt - 3000 VA - mit APC UPS Network Management Card
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	2U
Gewicht	44.19 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5%
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	1
Ausgabeanschlusststellen	8 x power IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	3.2 Min. bei voller Last
Netzwerk	Ethernet, RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageschienen, Temperaturfühler
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm
Kombiniert mit	APC UPS Network Management Card
Entwickelt für	P/N: AR2200, AR2280, AR2487G, AR3100TAA, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR4038IX432, NBPD0180, NBWL0356A

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC UPS Network Management Card
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	47 - 63 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x power IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5% - 47 - 63 Hz
Leistungskapazität	2700 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	320 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	3.2 min bei Volllast 11.5 min bei halbe Beladung
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	4 ms
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leakagefrei
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet, RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageschienen, Temperaturfühler
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern USB-Kabel - extern Stromkabel - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger, Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser
Kennzeichnung	GS, VDE, IEC 62040-2, IRAM, RoHS, WEEE, REACH, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	55 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48 cm
Tiefe	68.3 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	44.19 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	60 cm
Transporttiefe	98 cm
Transporthöhe	25.4 cm
Transportgewicht	51.59 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF202BLK, ACF400, ACF402, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR201, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487,

AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBPD0180, NBRK0201, NBRK0320, NBRK0320E, NBRK0551, NBWL0355, NBWL0356A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.