

Ubiquiti PowerBeam M2 PBE-M2-400 - Wireless Bridge

100Mb LAN - AirMax

Gruppe	Antennen
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	PBE-M2-400
EAN/UPC	0810354022609



Beschreibung

Ubiquiti PowerBeam M2 PBE-M2-400 - Wireless Bridge - 100Mb LAN - AirMax

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti PowerBeam M2 PBE-M2-400 - Wireless Bridge - AirMax
Gerätetyp	Wireless Bridge
Formfaktor	Extern - außen
Prozessor	1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
RAM	64 GB
Flash-Speicher	8 MB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, AirMax
Frequenzband	2.4 GHz
Zubehör im Lieferumfang	Stangenbefestigung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40 cm x 28.9 cm x 40 cm
Gewicht	1.795 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Bridge
Robustes Design	Außen
Breite	40 cm
Tiefe	28.9 cm
Höhe	40 cm
Gewicht	1.795 kg
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren	1 x Atheros MIPS 74KC 560 MHz
RAM	64 GB DDR2 SDRAM
Flash-Speicher	8 MB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anschlussstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	150 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, AirMax
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Frequenzband	2.4 GHz
Max. Reichweite (außen)	20 km
Statusanzeiger	Stromversorgung, WLAN, LAN
Leistungsmerkmale	An Stange montierbar, 24KV ESD Protector
Antenne	
Gain Level	18 dBi
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Stangenbefestigung
Kennzeichnung	IC, FCC, RoHS, ETS 300 019-1-4 Klasse 4.1 E, MIL-STD 810G 506.5
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	AirOS
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.